



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) › [Finali di Potenza - Amplificatori](#)



Euro 0,00

Finale di Potenza Amplificatore 8 canali 250w/8 ohm, 500w/4 ohm, 500w/2 ohm, con DSP e DANTE 4K4 DSP DANTE PowerSoft

Codice: 4K4 DSP DANTE



Marchio:

EAN/UPC: 4K4 DSP DANTE

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 14

Descrizione

Finale di Potenza Amplificatore 8 canali 250w/8 ohm, 500w/4 ohm, 500w/2 ohm, con DSP e DANTE 4K4 DSP DANTE PowerSoft

Generale Numero canali 8 Potenza d'uscita Single channel mode Distributed line* Bridge mode 2 ? 4 ? 8 ? 70V 100V 4 ? 8 ? 16 ? 450 W 500 W 250 W 500 W 500 W 900W 1000W 500 W Tensione massima / corrente di picco 65 Vpeak / 15 Apeak 100 Vpeak 140 Vpeak 135 Vpeak Alimentazione CA Alimentazione Reduntant, universal, regulated switch mode with PFC Tensione operativa 100-240 V $\pm 10\%$, 50-60 Hz Tensione di funzionamento 90 V - 264 V Consumo energetico** 115 V 230 V Idle 30 W 0.6 A 35 W 0.8 A 1/8 potenza massima @ 4 ? 740 W 6.6 A 750 W 3.9 A 1/4 potenza massima @ 4 ? 1400 W 12.4 A 1405 W 6.9 A Caratteristiche termiche Range di temperatura operativa 0° - 45° C - 32° - 113° F Dissipazione termica** 115 V 230 V Idle 103 BTU/h 26.0 kcal/h 118 BTU/h 29.7 kcal/h 1/8 potenza massima @ 4 ? 801 BTU/h 201.9 kcal/h 839 BTU/h 211.4 kcal/h 1/4 potenza massima @ 4 ? 1340 BTU/h 337.7 kcal/h 1340 BTU/h 337.7 kcal/h Audio Guadagno 32 dB Sensibilità d'ingresso 1.2 V / 3.8 dBu Livello massimo di ingresso 6 V / 17.8 dBu Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz (± 0.5 dB) @ 1 W, 8 ? Rapporto segnale/rumore > 107 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted) Separazione Crosstalk > 65 dB @ 1kHz THD+N 10000 @ 100 Hz (Lo-Z) Pannello anteriore Indicatori e comandi 8 x LED bar - Signal level and over-temperature protection 1 x Push-button - Toggle PWS OUT Connettori AC main 1 x IEC C20 connector - 20 A max (region-specific power cord provided) Audio signal input 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Signal input – MAIN 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Signal input – AUX Alarm 2 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Alarm connector Remote command 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Remote line/aux switch and PWS out 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Remote on/off switch and aux voltage Loudspeakers 2 x 8 pin Phoenix DFK-PC 4/8-G-7.62 - Signal output Pannello posteriore Indicatori e comandi 8 x DIP switch - Toggle lo/hi impedance connection 8 x DIP switch - Toggle 70V/100V distributed line nominal voltage 8 x DIP switch - Toggle High Pass Filter 8 x DIP switch - Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency 1 x Power switch - Costruzione Dimensioni (L x H x P) 483 mm x 89 mm x 360 mm (19.0 in x 3.5 in x 14.2 in) Peso 14 kg (30.9 lb)

