Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 0,00

Finale di Potenza Amplificatore 4 canali 1200w/8 ohm, 1200w/4 ohm, con DSP e connessione Ethernet 4804 DSP DANTE PowerSoft

Codice: 4804 DSP DANTE

Marchio:

EAN/UPC: 4804 DSP DANTE

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 8

Descrizione
Finale di Potenza Amplificatore 4 canali 1200w/8 ohm, 1200w/4 ohm, con DSP e connessione Ethernet 4804 DSP DANTE PowerSoft
Generale Numero canali 4 Potenza d'uscita Modalità canale singolo Linea distribuita * Modalità Ponte 2 ? 4 ? 8 ? 70V 100V 4 ? 8 ? 1500 W 1200 W 1200 W 1200 W 1200 W 3000W 2400W Tensione massima / corrente di picco 140 V di picco / 45 A di picco Alimentazione CA Alimentazione Modalità di commutazione universale regolata con PFC (Power Factor Correction) Tensione operativa 100-240 V ± 10%, 50-60 Hz Tensione di funzionamento 90 V - 264 V Consumo energetico** 115 V 230 V Inattivo 32,3 W 0,45 A 32,4 W 0,33 A 1/8 potenza massima @ 4 ? 850 W 9.16 A 826,8 W 5,02 A 1/4 potenza massima @ 4 ? 1718 W 15.96 A 1651 W 9.41 A Caratteristiche termiche Range di temperatura operativa -10° - 45° C - 14° - 113° F Dissipazione termica** 115 V 230 V Inattivo 110,3 BTU / h 27,8 kcal / h 110,6 BTU / h 27,9 kcal / h 1/8 potenza massima @ 4 ? 853,5 BTU / h 215,1 kcal / h 768,1 BTU / h 193,6 kcal / h 1/4 potenza massima @ 4 ? 1768,5 BTU / h 445,7 kcal / h BTU / h 388,0 kcal / h Audio Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz (± 0,5 dB) @ 1 W, 8 ? Rapporto segnale/rumore > 110 dB (20 Hz - 20 kHz, A ponderato) Separazione Crosstalk > 70 dB @ 1kHz THD + N 0,2% da 0,1 W a piena potenza (in genere 50 V / ?s @ 8?, filtro d'ingresso escluso Fattore di smorzamento > 500 @ 20-100 Hz DSP Convertitore A/D 24 bit Tandem ™ @ 48 kHz 125 dB-A Gamma dinamica - 0,005% THD + N Convertitore D/A 24 bit Tandem ™ @ 48 kHz 117 dB-A Gamma dinamica - 0,003% THD + N Precisione interna 32 bit in virgola mobile Memoria/Presets 128 MB (RAM) più 512 MB di fash per i preset / Latenza 2,5 ms di architettura a latenza fissa Equalizzatore ingresso Sollevata-coseno, FiR personalizzato, parametrica iiR: peaking, hi / lo-shelving, all-pass, passa-banda, band-stop, hi / lo-pass Crossover fase lineare (FIR), Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB / ott fino a 48 dB / oct (IIR) Ritardo 2 s (input) + 100 ms (output) per l'allineamento temporale Equalizzatore d'ingresso Equalizzatore d'uscita limitatori TruePower ™, tensione RMS, corrente RMS, limitatore di picco Controllo di smorzamento Misura Active DampingControl ™ e Liveimpedance ™ Pannello anteriore Connettori AC principale 1 x connettore IEC C20 - 20 A max (cavo di alimentazione specifico per regione fornito) Ingresso del segnale audio 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5 / 12-ST-3.81 - Ingresso segnale - MAIN Allarme 1 x 12 pin Phoenix

MC 1.5 / 12-ST-3.81 - Connettore allarme 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5 / 4-ST-3.81 - Connettore allarme Rete / dati 1 x presa Rj45 - connessione dati RS485 (versione non DSP) 1 presa Rj45 - DANTE® Costruzione Dimensioni (L x H x P) 483 mm x 44,45 mm x 360 mm (19,0 x 1,8 pollici x 14,2 pollici) Peso 7 kg (15.4 lb)

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213