



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) › [Mixer Analogici & Digitali](#)



Euro 144,13

**Splitter e Mixer audio 8 canali 8 Ingressi/8
Uscite AS-8 Audio DAP Audio D1904**

Codice: D1904



Marchio:

EAN/UPC: D1904

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione

Splitter e Mixer audio 8 canali 8 Ingressi/8 Uscite AS-8 Audio DAP Audio D1904

Il dispositivo AS-8 può essere usato per vari scopi. Grazie al suo design intelligente gli utenti possono usarlo con facilità come mixer audio controllabile con molteplici ingressi o come splitter di segnale con diverse uscite controllabili. Ecco perché il dispositivo AS-8 è una soluzione multi-funzionale per il vostro mix monitor, per i sistemi multi-zona, per le applicazioni di conferenza e molto altro ancora. Specifications Connettori d'ingresso: XLR e jack TRS da 1/4" Impedenza d'ingresso: 50 KOhm bilanciato, 25 KOhm non bilanciato Livello in entrata max.: +21 dBu Connettori di uscita: XLR e jack TRS da 1/4" Impedenza in uscita: 60 Ohm bilanciato, 30 Ohm non bilanciato Risposta di frequenza: 5 Hz – 40 KHz Controlli: livelli di ingresso, livelli di uscita, interruttore link principale, interruttore bil/pan, ground lift SNR: >95 dBu THD: < 0,002% tip. @ +4 dBu, 1KHz Indicatori: 6-cofre LED 18/-12/-6/0/+12/clip Alimentazione: 230V CA, 50Hz Consumo: 15W Dimensioni: 483x195x44 (larghezza x profondità x altezza) Peso: 2,7Kg

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213