



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebim Megastore.it
Post vendita: info@effebim Megastore.it
Skype: effebim Megastore

[DJ Equipment - Disc Jockey](#) > [Mixer Dj](#)



Euro 549,00

**Mixer per DJ a 4 canali con interfaccia USB
CORE MIX-4 USB 4 Ch DJ Mixer DAP Audio
D2304**

Codice: D2304



Marchio:

EAN/UPC: D2304

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 5

Descrizione

Mixer per DJ a 4 canali con interfaccia USB CORE MIX-4 USB 4 Ch DJ Mixer DAP Audio D2304

Il dispositivo CORE MIX-4 USB è un mixer a 4 canali da DJ club con 12 ingressi analogici e 2 interfacce audio USB indipendenti. Ciò semplifica il collegamento al proprio laptop e consente di impostare l'uscita del proprio software DJ direttamente tramite il MIX-4USB. Dispone di un send fx variabile indipendente per ogni canale, il che consente il massimo della creatività con gli effetti esterni. Il ritorno è controllato da un piccolo cursore. Dispone di 2 canali microfonici con equalizzatore a 3 bande, funzione talk-over e interruttore on/off per semplificare e velocizzare gli interventi con microfono per gli intrattenitori. L'uscita cuffie dispone anche di un controllo dei toni bassi che consente di produrre il suono che più si desidera. Tutti i pot meter sono bloccati sotto alla superficie per conferire una stabilità separata e hanno schede stampate di cursori separate per facilitare gli interventi di manutenzione. Il dispositivo è dotato di uscite bilanciate e non bilanciate con funzione trim e lettore-registratore MP3. Il modulo MP3 è in grado di registrare e riprodurre le performance dal vivo direttamente su scheda USB o SD. Specifications Canali di ingresso: 2 microfono, combi XLR/Jack 8 Linea, RCA 2 phono, RCA 2 USB, tipo B 1 Return, RCA Canali di uscita: 1 Registrazione, RCA 1 Cabina, RCA 1 Master non bilanciato, RCA 1 Master bilanciato, XLR 1 Cuffie, TRS 6.3mm Jack 2 USB, tipo B 1 Send, RCA Porta USB: Interfaccia ingresso e uscita audio per PC & MAC, 48 KHz, 16 bit Intervallo canali EQ: -26dB / +12dB Intervallo EQ microfono: -12dB / +12dB Risposta di frequenza: 20Hz - 20Khz T.H.D.: <0.1% Modulo MP3: 128Kbit 44.1 KHz, Max 16GB Dimensioni: 310 x 380 x 88 (LxPxH) Alimentazione: 100-240V CA, 50/60Hz Consumo di corrente: 13 Watt Peso: 5Kg Specifiche tecniche complete disponibili nel manuale

© 2024 Effebim Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213