



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori Istantanea e Chiese 100V](#) › [Finali Amplificatori Multizona 70/100 Volt](#)



**Euro 552,91**

**Finale Amplificatore di Potenza 100 Volt/8 Ohm 120 Watt 2 Zone 4 x Ingressi Selezionabili + 2 Ingressi Mic /Lettore Usb/Radio AM-FM ZA-9120TU DAP Audio D6153**

**Codice: D6153**



**Marchio:**

**EAN/UPC: D6153**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 10**

#### Descrizione

Finale Amplificatore di Potenza 100 Volt/8 Ohm 120 Watt 2 Zone 4 x Ingressi Selezionabili + 2 Ingressi Mic /Lettore Usb/Radio AM-FM ZA-9120TU DAP Audio D6153

Il DAP ZA-9120TU è un mixer amplificatore da 120 Watt, 100V con 7 sorgenti selezionabili, 3 ingressi microfonici e 2 zone. Tutti gli ingressi microfonici sono dotati di alimentazione phantom e possono anche essere selezionati come ingresso di linea. Sarà possibile applicare un filtro parlato integrato al fine di migliorare l'udibilità. Ha 3 ingressi di linea dedicati sul lato posteriore e un ingresso anteriore ad accesso facile, line/phone, per collegare lettori MP3 o dispositivi mobili. Dispone di un lettore audio USB integrato oltre che di un sintonizzatore con ampio display LCD che mostra la sorgente attiva, informazioni sul sintonizzatore e sui tag ID3. Il sintonizzatore FM integrato è in grado di salvare 10 preset. L'amplificatore dispone inoltre di funzioni avanzate quali ad esempio priorità, cicalino con livello regolabile, ingresso di emergenza, controllo del livello di ducking, collegamento loop through e un'uscita che può essere impostata come uscita di linea, solo musica o solo microfono. Ogni zona dispone inoltre delle proprie uscite di linea per collegare ulteriori amplificatori e ampliare così il sistema PA. Il dispositivo ZA-9120TU è la soluzione ideale, all-in-one e facile da usare, per gli impianti PA di medie dimensioni. These amplifiers are designed for PA systems with applications such as announcement, intercommunication, background music and broadcasting in convention-halls, shopping centers, dining rooms, auditoriums and recreation areas. These desk top amplifiers have an integrated protective circuit to withstand overload or short-circuits of output. This results in very high reliability and easy installations without extra audio processors. It is a complete range from simple amplifiers till matrix amplifiers with built-in tuner and media player. Specifications Uscite Potenza: 120W Zone: 2 100V & 8Ohm: Morsetti Uscita di linea: XLR Loop through: RCA Cuffie: Jack da 6,3mm Ingressi: 3x Mic/Linea: XLR/Jack combo & morsetti 3x Linea: RCA Ingresso anteriore: Jack da 3,5mm Lettore multimediale Sorgente: 2x USB di tipo A, anteriore/posteriore File supportati: MP3, Wav Formato: FAT32 fino a 32Gb Riproduzione: Programma, Ripeti, Continuo Sintonizzatore Banda FM: 87,5 – 108 MHz Preset: 10 Antenna: 75Ohm Caratteristiche Filtro parlato: -3dB, 300Hz 6db/oct Alimentazione phantom: 18V Controllo tono: Bassi 100 Hz, alti 12 KHz, +/-12dB Cicalino: volume regolabile Ducking: eliminazione regolabile PTT: Ingresso Mic 1 VOX:

Ingresso Mic 2 Ingresso telefono: Sovrascrivi tutto, morsetto Alimentazione generale: 230V AC Alimentazione di back-up: CC 24V Consumo di corrente: 250W Connessione di corrente: Dimensioni IEC: 483x328x88mm (LxPxH) Peso: 9 Kg

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213