Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 320,00

RICEVITORE PORTATILE BODYPACK EK 2020 D II 863-865 MHZ TOURGUIDE SENNHEISER EK2020DII

Codice: 504794

Marchio:

EAN/UPC: 504794

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 0

Descrizione
Completa il tuo sistema Tourguide Sennheiser con il ricevitore EK 2020-D. Che si tratti di conferenze, visite guidate o assistenza per l'udito: questo ricevitore robusto e versatile per bodypack offre audio eccellente e facilità d'uso per i vostri ospiti. L'EK 2020-D può essere utilizzato con le cuffie o un collare a induzione per trasmettere il suono agli apparecchi acustici dotati di una bobina a T. La trasmissione digitale garantisce una qualità di ricezione ottimale, con una portata fino a 100 metri all'aperto e circa 50 metri all'interno. Il display del ricevitore retroilluminato mostra tutte le impostazioni a colpo d'occhio. Naturalmente, il ricevitore bodypack può essere utilizzato in sistemi misti con ricevitori stethoset. EK 2020-D: giusto per tutti. Tutti i tuoi ospiti devono fare è collegare le cuffie o induzione neckloop al ricevitore. Questo è tutto! Il ricevitore può essere comodamente agganciato alla tasca della camicia o indossato su un cordino. Quando non viene ricevuto alcun segnale o quando si disconnettono le cuffie o il neckloop, il ricevitore si spegne automaticamente per risparmiare la batteria. Il tempo di funzionamento è di 16 ore
Caratteristiche Trasmissione del segnale RF digitale Intervallo di frequenze senza licenza (UE, USA) Stethoset - Cuffie integrate 16 ore di durata della batteria Uso con cuffie o loop di induzione Custodia robusta Cosa c'è nella scatola? EK 2020-D-II (1 pezzo) Manuale Dati tecnici Campo di frequenza RF 926 - 928 MHz 863 - 865 MHz Impedenza min. 32 Ohm Dimensioni 98 x 61 x 24 mm Risposta in frequenza 100 - 7000 Hz THD, distorsione armonica totale <1% a 10 mW Peso 78 g Temperatura di esercizio 0 ... 50 ° C Numero di canali Modalità Tourguide: 6 in parallelo Numero di canali Modalità conferenza: 8 in parallelo Tempo di operatività circa. 16 ore Modulazione 2 FSK Alimentazione elettrica 1500 mAh, polimero di litio Connettore per cuffie Max. 10 mW / 32 Ohm

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213