



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) > [Impianti Audio Completi Kit - Trasportabile Portatile](#)



**Euro 579,00**

**SISTEMA PA ATTIVO A COLONNA 1000W  
ANT B-TWIG 8 CON BORSA PER  
TRASPORTO**

**Codice: B-TWING8**



**Marchio:**

**EAN/UPC: 150801001**

#### Descrizione

#### SISTEMA PA ATTIVO A COLONNA 1000W ANT B-TWIG 8 CON BORSA PER TRASPORTO

Il sistema PA attivo a colonna B-TWING restituisce una performance sonora ricca e potente in ogni tipo di applicazione. Soluzione ideale per Dj-Set, set acustici, cantato su basi registrate. Il sistema B-Twig 8 comprende un elemento top per le frequenze medio-alte e un subwoofer da 1000W di picco. Il sistema si assembla in pochi secondi, e non necessariamente serve un fonico per connettere microfoni, strumenti e altri device. La (semplice) risposta ai performer che decidono di affrontare un solo-tour. Carica il sistema nel bagagliaio dell'auto e porta la tua musica ovunque. La parte superiore del sistema è composta da 2 elementi: stand e speaker, entrambi dotati di un meccanismo a slide che consente un montaggio e uno smontaggio immediati. Ingressi, uscite e controlli sono collocati nel pannello superiore del sub, posizione che facilita cambi e correzioni del mix anche durante la performance. Il sistema B-TWING 8 è dotato di mixer integrato a 3 canali con ingresso mini-jack e ricevitore Bluetooth per connettere device esterni.

- Sistema PA All-in-one per musica dal vivo e registrata.
- Riproduzione vocale inalterata e basse frequenze avvolgenti
- Montaggio e smontaggio immediati
- Connessione immediata di microfono, strumenti e altri device
- Mixer integrato a 3 canali
- Ricevitore Bluetooth

- System type Active column system

- Subwoofer (B-TWIG 8S) 1 x 8" Custom ferrite speaker - 1.5" VC
- Array speaker (B-TWIG 8CS) 6 x 2.75" Custom neodymium speakers - 0.75" VC
- Average dispersion Horizontal 120°
- Frequency response 50Hz - 20kHz
- Max SPL 120 dB
- Peak Power 1000 W
- Crossover 24dB/Oct @ 200Hz
- I/O connectors CH 1, CH2: Combo XLR-F + jack 6,35mm (1/4") CH3: 2 x RCA (L+R), 1 x AUX jack 3,5mm  
MIX OUT: 1 x XLR-M
- Controls Channel levels, input signal selectors, High and Low EQ, Bluetooth® Pair button & Led
- Housing Polypropylene
- Dimensions B-Twig 8S (W x H x D) 304 x 385 x 443 mm
- Weight B-Twig 8S 10,5 kg
- Dimensions B-Twig 8CS (W x H x D) 92 x 800 x 90.5 mm
- Weight B-Twig 8CS 4,1 kg